

# СТАНЦИЯ ЗА ЗАПОЯВАНЕ ZD-928

При първото загръване на поялника може да се появи дим. Това са мазнини, използвани в производството и не е вредно за продукта или потребителя.

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Устройството на станцията за запояване отговаря на ниво на защита I.
- Уверете се, че проводника за заземяване не е изключен и продуктът е свързан към заземен контакт.
- Пазете електрическите уреди и аксесоари далеч от деца! Те не са играчки.
- Никога не използвайте продукта веднага след като е внесен от студено в топло помещение. Кондензацията може да унищожи вашето устройство. Изчакайте, докато продуктът придобие стайна температура преди употреба.
- Никога не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце - има риск от опасен електрически шок.
- Уверете се, че има достатъчна вентилация, докато запоявате - изпаренията от тинол или флюс може да бъдат вредни. Измийте старателно ръцете си след работа с припои, съдържащи олово и не позволявайте на тинол, съдържащ олово да докосне устните Ви. Да не се яде по време на работата.
- Захранващите кабели (захранващият кабел и кабела на поялника) трябва да бъдат защитени срещу топлина и остри ръбове.
- Носете подходящо защитно облекло и предпазни очила по време на запояване.
- Не докосвайте никоя друга област, освен дръжката, когато поялника работи. Много е горещо!
- Не оставяйте децата сами когато поялника е включен.
- Запояването трябва да се извършва на негорими повърхности. Уверете се всеки материал в близост да не бъде повреден от топлината.
- Когато устройство вече не може да бъде експлоатирано безопасно, веднага го изключете и го подсигурете срещу неволно експлоатиране. Може да се предположи, че безопасната работа вече не е възможна, ако:
  - Устройството показва видими повреди .
  - Устройството вече не работи.
  - Е било съхранявано в продължение на дълъг период от време при неблагоприятни условия
  - Устройството е било изложено на извънреден стрес, причинен от транспорта :
- Разпакувайте станцията и проверете всички части за повредени части, които не могат да бъдат пуснати в експлоатация.
- Поставете стойката за поялника странично в станцията.
- Поставете поялника в стойката .
- Поставете станцията върху твърда и суха повърхност .
- Свържете щепсела към контакт от електрическата мрежа и включете станцията с ключето, намиращо се на гърба и (I = ON / 0 = OFF).
- Винаги поставяйте поялника на стойката, когато се нагръва или по време на почивки.
- Уверете се, че работното място е чисто.
- Използвайте тинол само за електроника. **Киселинния тинол може да увреди върха за запояване или работното място.**
- Регулирайте желаната температура на поялника със завъртане на потенциометъра на предния панел.
- За оловен припой използвайте началото на първия червен сегмент (270-360 градуса C). за сребърен припой използвайте началото на втория червен сегмент (320-420 градуса C).
- Намалете температурата по време на почивките, това спестява енергия и удължава живота на поялника.
- Изчакайте около 2-3 минути, докато поялникът достигне настроената температура, тествайте температурата, като докоснете върха на поялника с припой, ако тинолът се топи, може да започнете да запоявате.
- Калайдисайте върха на поялника с припой, избършете прекомерното количество тинол с помощта на гъбата за почистване.
- Загрейте мястото на запояване с върха на поялника и добавете тинол. Изчакайте точката на запояване се охлади.
- Почистете върха на поялника с влажна гъба след всяко запояване.
- След завършване на запояването, сложете обратно поялника в стойката и изключете станцията от

ключето, намиращо се на гърба и.

- Не запилявайте върха на поялника, защото така се нарушава покритието му и той ще се износи много по-бързо.
- Никога не докосвайте върха на горещ поялник.
- Нека поялникът изстине след употреба.
- Поялникът не може да бъде потапян във вода.
- По време на почивките, поялникът трябва да бъде поставен в стойката на станцията.

## **ЗАМЯНА НА ЧОВКА**

- Подмяна или почистване трябва да се прави само, когато поялникът изключен и изстинал.

## **ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ**

Кутията на поялника или станцията може да се почиства с влажна кърпа. Никога не потапяйте уреда в течност или не позволявайте да влезе течност в станцията. Никога не използвайте разтворител за почистване на корпуса.

## **ВНИМАНИЕ!**

- Уредът не е играчка и трябва да се съхранява на недостъпно за деца място.
- Преди почистване на уреда или смяна на филтъра, винаги изваждайте щепсела на захранващ кабел от контакта. Развинтване на корпуса не е позволено.
- Настоящият уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, или липса на познания, освен ако те не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен представител или квалифицирано лице, за да се избегне опасност.